

Портативные имидж-сканеры серии DS8100

Превосходные показатели производительности и управляемости и инновационные решения

Последний шаг на пути к покупкам — это последний шанс для продавца произвести хорошее впечатление. Независимо от того, пользуются ли клиенты самовывозом окна выдачи или кассой в магазине, они рассчитывают на скорость и удобство. С портативным имидж-сканером серии DS8100 вы можете повысить качество обслуживания клиентов и без проблем проводить транзакции в любой точке взаимодействия с клиентами — от кассиров и касс самообслуживания до окон выдачи и самовывоза в магазине. Серия DS8100 превосходит обычные имидж-сканеры, обеспечивая беспрецедентную производительность сканирования, поэтому кассиры и клиенты самообслуживания могут легко сканировать любой штрихкод каждый раз и с первого раза. Вы получаете широкий спектр инноваций, включая сменные источники питания, — аккумулятор PowerPrecision+ и конденсатор PowerCap™¹. И каждый имидж-сканер серии DS8100 разработан с использованием DataCapture DNA, эксклюзивной экосистемы программного обеспечения компании Zebra, которая упрощает каждый этап сканирования в течение всего срока службы вашего устройства. Держите очереди у касс в движении с помощью серии DS8100, непревзойденной производительности ручного сканирования и инноваций.



Непревзойденная производительность

Непревзойденные характеристики сканирования практически любых штрихкодов в любом состоянии

Устройства серии DS8100 сочетают в себе мощность микропроцессора с частотой 800 МГц, самое высокое разрешение сенсора в своем классе и эксклюзивную интеллектуальную технологию обработки изображений PRZM от Zebra. Благодаря уникальному сочетанию оборудования и улучшенных алгоритмов устройства серии DS8100 можно использовать для мгновенного считывания штрихкодов даже в самом плохом состоянии, включая штрихкоды высокой плотности, а также плохо пропечатанные, смятые, выцветшие, искаженные, загрязненные или поврежденные штрихкоды, в том числе штрихкоды на электронных носителях с тусклой подсветкой.

Инновации расширяют возможности

Возможность быстрой замены источника питания снижает инвестиционный риск

Питание на устройство можно подавать одним из двух способов: от батареи PowerPrecision+ или конденсатора PowerCap. На всех моделях источник питания можно изменить в любое время, поэтому вам не нужно приобретать два разных устройства: с питанием от батареи и от другого источника. Управлять источниками питания очень просто. На устройстве отображаются модель и серийный номер батареи PowerPrecision+ или конденсатора PowerCap, поэтому вы всегда знаете, какой источник питания установлен в том или ином сканере.

Батарея PowerPrecision+ повышенной емкости обеспечивает питание более трех дней при непрерывном сканировании без подзарядки. Состояние батареи можно легко контролировать благодаря множеству показателей работы.

Конденсатор PowerCap станет отличным решением, если сканер можно всегда установить в док-станцию, когда он не используется. Конденсатор PowerCap является самым мощным в своей категории и обеспечивает 2000 сканирований при полной зарядке и 100 сканирований уже через 35 секунд после установки в док-станцию. Это в четыре раза больше по сравнению с моделями конкурентов.

Специальный индикатор состояния заряда

В начале смены вы можете быстро проверить, достаточно ли заряжены батарея PowerPrecision+ и конденсатор PowerCap.



Серия DS8100 — максимальная производительность, эффективность работы и качество обслуживания клиентов.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/ds8100

Долговечная технология Connect+ Contact

Расположение зарядных контактов в зарядной док-станции серии DS8100 в сочетании с эксклюзивной технологией Connect+ Contact компании Zebra обеспечивает надежную зарядку и коррозионностойкость в течение всего срока службы сканера.

Поддержка штрихкодов будущего — Digimarc®

Серия DS8100 поддерживает технологию цифровых водяных знаков Digimarc, которая позволяет наносить невидимый глазу непрерывный штрихкод по всей поверхности товара, например обоев. Такой штрихкод не нужно располагать в поле обзора имидж-сканера, благодаря чему кассиры работают быстрее, а использование касс самообслуживания становится проще.

Устранение помех Bluetooth в режиме с отсутствием помех Wi-Fi

Сканеры работают только на каналах, отличных от беспроводных ЛВС (WLAN), обеспечивая защиту работы для сотрудников и клиентов.

Считывание нескольких штрихкодов одним нажатием кнопки триггерного устройства для сканирования

С помощью технологии многокодового форматирования данных (MDF) можно сканировать сразу несколько штрихкодов и передавать только необходимые штрихкоды в порядке, который соответствует логике работы вашего приложения.

Считывание данных с водительских прав (требуется версия DL)

Одно нажатие кнопки сканирования позволяет кассирам собирать и анализировать данные с водительских прав для автоматического заполнения заявлений на получение карты лояльности или кредитной карты, проверки возраста для оформления покупки с ограничениями по возрасту и многое другое.

Повышение производительности за счет индикатора прямого декодирования

При успешном декодировании штрихкод подсвечивается, поэтому сотруднику не нужно прерываться и проверять, правильно ли считан штрихкод.

Непревзойденные возможности управления

Выявление и исправление нечитаемых штрихкодов с помощью ScanSpeed Analytics

Получайте информацию, необходимую для обнаружения и устранения проблем со штрихкодом, пока они не повлияли на производительность и качество обслуживания клиентов. Только в программном обеспечении ScanSpeed Analytics от Zebra определяется тип штрихкода, скорость сканирования и другие данные для каждого сканируемого штрихкода. Выявив изображение штрихкода, для сканирования которого потребовалось больше всего времени, можно заблаговременно устранить проблему и повысить скорость сканирования.

Непревзойденные возможности управления

Мгновенное переключение рабочих процессов с помощью AutoConfig

Док-станция AutoConfig от Zebra автоматически настраивает DS8178 для вашего рабочего процесса. Например, вы можете взять DS8178 из самообслуживания и использовать его для обслуживания у кассы, обслуживания клиентов, инвентаризации или получения без необходимости изменения настроек. Так как настройки сканера хранятся в основании док-станции, просто подключите сканер к другой базе, чтобы автоматически настроить его для нового хост-приложения и использования.

Выявление и исправление нечитаемых штрихкодов с помощью ScanSpeed Analytics

Только система ScanSpeedAnalytics компании Zebra предоставляет подробные сведения о производительности для каждого считанного штрихкода, что позволяет выявлять и устранять плохо считываемые штрихкоды, которые могут замедлить выполнение операций.

Бесплатные инструменты для удовлетворения потребностей в продвинутом управлении

С помощью решения 123Scan вы можете легко создавать штрихкоды конфигурации для программирования сканеров. Если имидж-сканеры расположены в различных местах страны или по всему миру, служба Scanner Management Service (SMS) позволит настраивать и обновлять микропрограммное обеспечение для любого устройства серии DS8100, подключенного к хосту. Не потребуется настройка сканера в специализированной мастерской или вмешательство пользователя.

Актуальная информация о каждом аспекте ваших сканеров

Возможности агента по удаленной диагностике позволяют автоматизировать запись информации о ресурсах сканера, состоянии и статистике, настройках конфигурации и данных штрихкода, предоставляя вам информацию, необходимую для проверки событий, отслеживания распределенных реестров, обеспечения рентабельности инвестиций на экспериментальном участке, поиска и устранения неисправностей и прогнозного анализа тенденций в масштабах всего автопарка.

Наглядное представление показателей работы батареи

Аккумулятор PowerPrecision+ предоставляет обширную информацию о состоянии, поэтому вы можете легко обнаружить и заменить стареющие аккумуляторы до того, как их сбой приведет к задержкам обслуживания.

Простая разработка приложений

Получите все необходимые инструменты для простой интеграции решений сканирования в свои бизнес-приложения благодаря пакетам программ для разработки программного обеспечения (SDK) Zebra для сканеров на базе Windows, Android, iOS и Linux.

Технические характеристики

Физические характеристики

Размеры	Проводной сканер DS8108 и беспроводной сканер DS8178: 6,6 дюйма В x 2,6 дюйма (Ш) x 4,2 дюйма (Г) 16,8 см (В) x 6,6 см (Ш) x 10,7 см (Г) Стандартная док-станция: 2,8 дюйма (В) x 3,3 дюйма (Ш) x 8,3 дюйма (Г) 7,1 см (В) x 8,4 см (Ш) x 21,1 см (Г) Док-станция: 2,9 дюйма (В) x 3,7 дюйма Ш x 4,8 дюйма (Г) 7,4 см (В) x 9,4 см (Ш) x 12,2 см (Г)
Вес	Проводной сканер DS8108: 5,4 унции / 154 г Беспроводной сканер DS8178: 8,3 унции / 235,3 г Настольная/настенная док-станция: 7,1 унции / 202 г Презентационная док-станция: 6,5 унции / 182 г
Диапазон входных напряжений	DS8108: от 4,5 до 5,5 В пост. тока Док-станции DS8178: 5 В: от 4,7 до 5,5 В пост. тока; 12 В: от 10,8 до 13,2 В пост. тока
Ток ²	Рабочий ток при номинальном напряжении (5 В) проводного сканера DS8108: 450 мА Док-станция: 470 мА (типовой) стандартный USB; 743 мА (типовой) 12 В
Цвет	Белый, черный
Поддержка хост-интерфейсов	USB Certified, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX через RS485
Поддержка клавиатуры	Поддержка более 90 раскладок международных клавиатур
Сертификация защиты FIPS	Сертифицированная совместимость с FIPS 140-2
Индикаторы пользователя	Индикатор прямого декодирования, светодиоды успешного декодирования, светодиоды заднего вида, звуковой сигнал (регулируемый тон и громкость), специальный индикатор состояния заряда

Рабочие характеристики

Источник света	Прицел: круглый оранжевый светодиодный индикатор 617 нм
Подсветка	(2) красных светодиодных индикатора 645 нм
Поле обзора имидж-сканера	48° (Г) x 37° (В), номинальное
Датчик сканера	1280 x 960 пикселей
Минимальный контраст штрихкода	Минимальная разница отражения 16%
Отклонение: боковой наклон / по вертикали / по горизонтали	+/-60°; +/-60°; 0-360°

Нормативные документы

Электробезопасность	EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07
Рабочая среда	RoHS EN 50581
Безопасность светодиодов	IEC 62471
Электромагнитная совместимость	EN 55022 (класс В); EN 55032 (класс В)
Электромагнитная безопасность	EN 55024
«Излучение, создаваемое гармоническими токами»	EN 61000-3-2
Колебания напряжения и мерцание	EN 61000-3-3
Радиочастотные приборы	47 CFR часть 15, подраздел В, класс В
Цифровые устройства	ICES-003 издание 6, класс В

Аксессуары

Стандартная док-станция, презентационная док-станция, кронштейн для настенного монтажа, запасная батарея, запасной конденсатор PowerCap; подставки для сканирования документов
--

Возможности декодирования⁵

Одномерные штрихкоды	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 из 5, Korean 3 из 5, GS1 DataBar, Base 32 (итальянский Pharma)
Двухмерные штрихкоды	PDF417, Micro PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-код, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), почтовые индексы, SecurPharm, DotCode, Dotted DataMatrix
Digimarc	Технология цифровых водяных знаков

Диапазоны декодирования (типичные характеристики)⁶

Символы/разрешение	Ближний/дальний
Code 39: 3 мил	от 2,2 дюйма / 5,6 см до 5,0 дюйма / 12,7 см
Code 39: 20 мил	от 0 дюймов / 0 см до 36,8 дюйма / 93,5 см
Code 128: 3 мил	от 2,6 дюйма / 6,6 см до 4,5 дюйма / 11,4 см
Code 128: 5 мил	от 1,6 дюйма / 4,1 см до 8,4 дюйма / 21,3 см
Code 128: 15 мил	от 0 дюймов / 0 см до 27,1 дюйма / 68,8 см
PDF 417: 5 мил	от 2,3 дюйма / 5,8 см до 6,4 дюйма / 16,3 см

Рынки и приложения

Розничная торговля

- Торговая точка (POS)
- Терминалы самообслуживания
- Покупка через Интернет, получение в магазине (BOPIS)
- Покупка через Интернет, получение в окне выдачи (BORAC)
- Приложения лояльности
- Электронное погашение купонов
- Приемка товаров
- Управление запасами

Гостиничный бизнес

- Регистрация
- Проверка билетов (на концерты, спортивные и другие мероприятия)
- Дисконтные карты

Транспорт и логистика

- Отправка и приемка
- Комплектование
- Отслеживание продукции
- Проверка билетов (в аэропортах, на ж/д и автовокзалах)
- Почтовая служба

Легкая промышленность и производство чистящих средств

- Учет продукции и компонентов
- Отслеживание незавершенного производства

Государственные учреждения

- Лотереи и азартные игры
- Администрирование
- Банковские услуги

Характеристики формирования изображений

Графический формат	Изображения можно экспортировать в форматах Bitmap, JPEG или TIFF
Качество изображения	109 точек на дюйм на документе A4
Минимальное разрешение кода	Code 39 — 3,0 мил; Code 128 — 3,0 мил; Data Matrix — 6,0 мил; QR Code — 6,0 мил; PDF — 5,0 мил

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 32° до 122°F / от 0° до 50°C
Температура зарядки	От 32° до 104°F / от 0° до 40°C
Температура хранения	От -40° до 158°F / от -40° до 70°C
Влажность	Относительная влажность от 5% до 95% без конденсации
Устойчивость к падениям	Устройство выдерживает многократные падения с высоты 6,0 фута / 1,8 м на бетонное покрытие
Устойчивость к опрокидываниям	Устройство выдерживает 2000 опрокидываний с высоты 1,5 фута / 0,5 м³
Герметизация	IP52
Устойчивость к электростатическим разрядам (ESD)	DS8108/DS8178 и док-станции: Параметры устойчивости согласно требованиям директивы EN 61000-4-2, +/-15 кВ воздушный, +/-8 кВ прямой, +/-8 кВ непрямой
Восприимчивость к освещению	От 0 до 9000 фут*кд / от 0 до 96 840 люкс

Технические характеристики радио

Радиомодуль Bluetooth	Стандартный модуль Bluetooth Version 4.0 с BLE: класс 1, 330 футов / 100 м; и класс 2, 33 фута / 10 м; последовательный порт и HID-профили
Регулировка мощности Bluetooth	Класс 1: пошаговая регулировка выходной мощности с 4 дБм за 8 шагов Класс 2: пошаговая регулировка выходной мощности с 2 дБм за 8 шагов

Мощность

Литий-ионная батарея PowerPrecision+	Емкость: 2500 мАч Количество сканирования при полной зарядке: 65 000 ⁴ Время зарядки от полностью разряженного до полностью заряженного состояния: 9 часов по USB Время зарядки с момента звукового предупреждения о низком заряде до готовности к сканированию при 20% полного заряда (по умолчанию): 3 часа по USB
Конденсатор PowerCap	Емкость: 440 F Количество сканирования при полной зарядке: 2000 ⁴ Количество сканирований от состояния готовности к сканированию при 20% полного заряда (по умолчанию): 200 ⁴

Диапазоны декодирования (типичные характеристики)⁶

PDF 417: 6,7 мил	от 1,8 дюйма / 4,6 см до 8,5 дюйма / 21,6 см
UPC: 13 мил (100 %)	от 0 дюймов / 0 см до 24,0 дюйма / 61,0 см
Data Matrix: 7,5 мил	от 2,1 дюйма / 5,3 см до 6,9 дюйма / 17,5 см
Data Matrix: 10 мил	от 1,1 дюйма / 2,8 см до 9,9 дюйма / 25,1 см
QR: 20 мил	от 0,1 дюйма / 0,3 см до 17,6 дюйма / 44,7 см

Гарантия

Согласно условиям гарантийного обязательства, действующего в отношении оборудования компании Zebra, гарантируется отсутствие в устройстве DS8178 и CR8178 дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение трех лет с даты отгрузки. В устройстве DS8108 гарантируется отсутствие дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение пяти лет с даты отгрузки. Более подробная информация о гарантийных обязательствах Zebra приведена на сайте: www.zebra.com/warranty

Рекомендуемые услуги

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

Сервисные программы и программы управления

123Scan	Программирование параметров сканера, обновление встроенного ПО, отображение данных сканирования штрихкодов, печать отчетов. www.zebra.com/123scan
Symbol Scanner SDK	Создание полнофункционального приложения для сканирования. Включает документацию, драйверы, утилиты для тестирования и образцы исходного кода. www.zebra.com/scannersdkforwindows
Служба управления сканерами (SMS)	Дистанционное управление сканерами Zebra, отправка запросов для получения информации о состоянии сканеров. www.zebra.com/sms

Дополнительная информация

1 Требуется встроенное ПО СААХS00-004-R00 или более поздней версии.
2 Для получения информации о токах при использовании других источников питания см. руководство по применению.
3 1 падение = 0,5 цикла.
4 При одном сканировании в секунду.
5 Полный список символов см. в руководстве по применению.
6 Зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения.
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Мощность

Количество сканирований от состояния готовности к сканированию при 15% полного заряда: 100 ⁴ Время зарядки от полностью разряженного до полностью заряженного состояния: 30 мин. по USB Время зарядки с момента звукового предупреждения о низком заряде до готовности к сканированию при 20% полного заряда (по умолчанию): 90 сек. по USB Время зарядки с момента звукового предупреждения о низком заряде до готовности к сканированию при 15% полного заряда: 35 сек. по USB
--

DataCapture DNA

DataCapture DNA представляет собой пакет высокоинтеллектуального микропрограммного обеспечения, программного обеспечения, сервисных программ и приложений, разработанных для расширения функциональных возможностей и упрощения внедрения и управления сканерами Zebra. Для получения дополнительной информации о DataCapture DNA и соответствующих приложениях посетите веб-сайт www.zebra.com/datacapturedna



Главный офис в Северной Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской Америке
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com